

Montáž

MONTÁŽ KUCHYŇSKÝCH BATERIÍ

- Zkontrolujte, zda je přívodní potrubí opatřeno rohovými ventily se sítkem. Rohové ventily se sítkem vám do budoucnosti zajistí, že se kuchyňská baterie nebude zanášet nečistotami z vodovodního řádu. **V případě poškození baterie bez nainstalovaných rohových ventilů se sítkem nelze uznat případnou reklamaci jako oprávněnou.** Následně pročistěte přívodní potrubí oduštěním vody z každého rohového ventilu (min. 5 l), aby došlo k odstranění nečistot. V oblastech s vápenitou nebo jinak tvrdou vodou doporučujeme instalaci filtračního zařízení do hlavního přívodu vodovodního řádu.
- Před montáží baterie se přesvědčte, zda jsou našroubované a dotažené přívodní hadičky do těla baterie a zda těsnění pod baterií je správně uloženo. Vložte baterii do otvoru a zkontrolujte usazení těsnění a příruby. V případě montáže kuchyňské baterie do nerezového dřezu doporučujeme použít vyztužovací trojúhelník nebo **speciální podložku pod baterii**, aby nedocházelo k vykyvům baterie. Zespoda nasadte těsnění, podložku a matku. Je-li montována baterie včetně vyztužovacího trojúhelníku, není nutno nasazovat těsnění, které se nasazuje při montáži mezi dřez a spodní podložku. Utáhněte matku pomocí klíče.
- Připojte hadičky k přívodním trubkám, nebo našroubujte na rohové ventily. Při utahování přívodních hadiček je nutno převlečnou matici u přívodní hadičky utahovat klíčem a současně přidržit hadičku kleštěmi tak, aby nedošlo k povolení hadičky v horním závitu. U baterií se sprchou nezapomeňte připojit sprchovou hadičku.
- První spuštění vody provádějte se zvednutou pákou a nejlépe s vyšroubovaným perlátorem nebo vyšroubovanou sprchovou hlavici.
- Pravidelně čistěte sítko perlátoru.
- V případě, že tlak vody přesahuje 5 barů, doporučuje se použití redukčního ventilu.
- Vstupní teplota teplé vody by měla být maximálně 60 °C.




Schéma zapojení beztlakové baterie - Bez sprchy




Schéma zapojení beztlakové baterie - Se sprchou



Video - Montáž podložky pod baterii



Video - Výměna kartuše u baterie